

### 1、输出频率自由转换型大容量变频器

本产品是一款可自由调整输出频率的大容量变频器，是高频振动电动机需要调整振动频率使用时的最佳电源装置。

### 2、无变压器轻量化。（H460N T（J））

### 3、HKM专用（H460N T（J））

### 4、HBM专用。（H460（J））

### 5、大容量变频输出6KVA，输出电流72A。（H460（J））

### 6、48V低电压输出，无需接地线。（H460（J））

### 7、易保养且维护成本低。

## 规格表

www.shinfan.com

型号	输入				输出				重量 (kg)
	额定功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	频率 (Hz)	额定功率 (KVA)	电压 (V)	电流 (A)	频率 (Hz)	
H460 (J)	7.9	380	12	50	6.0	48	72	100~240	50
H460NT (J)						380	15		32

上海欣帆机电科技有限公司

## 产品尺寸

型号	L	W	H
H460 (J)	550	460	415
H460NT (J)			

## 可能使用台数

型号	HBM（高频振捣器）				HKM （振动马达）
	HBM30ZX (J)	HBM40VF (J)	HBM50VF (J)	HBM60ZX (J)	HKM75LF (J) HKM75BL-C
H460 (J)	20	12	6	4	-
H460NT (J)	-	-	-	-	4